

TREMOL M20

Pornire: ON/OFF

VANZARE: Se apasă tasta **MODE** → REG Oper ----- se tasteaza 0 **TOTAL**

Cantitate **QTY** Pret **PRC** cod **PLU** **ST** **TOTAL** - NUMERAR
 Produs Produs
PY -CARD

Corectii: **CL** - Daca nu s-a tastat **PLU**

VD **ST** - Scade ultima pozitie marcata **TOTAL**

ALTE OPERATIUNI: INTR. BANI IN CASA -- suma **%+** **TOTAL**

EXTRAGERE BANI -- suma **%+** **TOTAL**

FACTURA SIMPLIFICATA (BON CU COD FISCAL CLIENT, MAX.450 LEI)

INAINTE DE INCEPEREA BONULUI SE TASTEAZA

 **TOTAL** COD FISCAL **TOTAL** **TOTAL** **TOTAL**

dupa care se bate bonul normal

RAPORT X: **MODE** → Raport X ----- se tasteaza 22222 **TOTAL**

(pt.verificare)

RAPORT Z: **MODE** → Raport Z ----- se tasteaza 11111 **TOTAL**

(Obligatoriu Seara !!)

RAPOARTE MEMORIE FISCALA

MODE



RAPORT X 2 2 2 2 2

1 1 zllaa TOTAL ZZLLAA TOTAL - Raport Sumar dupa DATA

zllaa = data de inceput a lunii (ex: 010620)

ZZLLAA= data de sfarsit a lunii (ex: 300620)

1 2 zllaa TOTAL ZZLLAA TOTAL - Raport Detaliat dupa DATA

zllaa = data de inceput a lunii (ex: 010620)

ZZLLAA= data de sfarsit a lunii (ex: 300620)

RAPOARTE XML PT ANAF:

Copierea datelor pe un Stick de memorie se face in felul urmator:

MODE



RAPORT X 2 2 2 2 2

VD

TOTAL

TOTAL

Se alege cu sageata optiunea **DUPA DATA** ,

TOTAL

Se introduce data de inceput a lunii

TOTAL

data de sfarsit a lunii

TOTAL

Pe stick se creeaza, la scrierea datelor, un folder denumit ANAF

Note: Stickul USB trebuie formatat FAT 32

Urmeaza transmiterea catre contabil, validarea fisierelor, semnarea electronica si transmiterea catre ANAF.

ATENTIE:

- **CONTRACTUL DE SERVICE ESTE OBLIGATORIU**
- **RAVIZIA TEHNICA ANUALA CONFORM OUG28 ESTE OBLIGATORIE**